

RCL03 Mini-Empfänger 12-24 V AC/DC 2-Kanal

Der Mini-Empfänger RCL03 findet vorrangig in der Erweiterung bestehender Systeme seinen Einsatz.

Mit seinen zwei potenzialfreien Relaiskontakten können die verschiedensten Anlagen um eine Funkchnittstelle erweitert werden. Das Umrüsten eines Garagentorantriebes ist genauso einfach möglich wie das Einbinden von Easywave-Sendern in komplexe Hausrufsysteme.

Der RCL03 wird dabei mit 12-24 V AC/DC betrieben und kann bis zu 32 Sendecodes einlernen.



RCL03E5002B01

Technische Daten

Codierung	Easywave Bis zu 32 Sender können eingelernt werden.
Frequenz	868,30MHz
Kanäle	2
Spannungsversorgung	12-24VAC/DC
Leistungsaufnahme	0,4W Stand by bei 24 VDC 0,8W Stand by bei 24 VAC
Betriebsarten	TOTMANN (max. 36 Sekunden) EIN/AUS (2-Tast-Bedienung) IMPULS (1 Sekunde) ROLLO-/JALOUSIE-MOTORSTEUERUNG (2-Tast-Bedienung) ROLLO-/JALOUSIE-MOTORSTEUERUNG (3-Tast / 4-Tast-Bedienung)
Eingänge	2 externe Taster
Ausgänge	2 potenzialfreie Relaiskontakte (Wechsler)
Max. Kontaktbelastung	- AC 24 V / 1A / 24 VA - DC 30 V / 1A / 30 W
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C
Abmessungen (B/L/H)	70/64/35 mm
Farbe	weiß ähnlich RAL 9003

Lieferumfang

- Mini-Empfänger
- Klebepad
- Bedienungsanleitung

Ausführungen

Produktnummern	Beschreibung
RCL03E5002B01	Mini-Empfänger, Easywave, 12-24 V, 2x Wechsler, potenzialfrei, weiß

Anschlussplan

