

RTS08 Wandtaster

Der Wandtaster RTS08 ist für die Aufputz-Montage im Innenbereich trockener Gebäude geeignet.

Der Tastschalter kann auf herkömmlichen Schaltdosen befestigt oder direkt auf eine Wand geklebt bzw. geschraubt werden.

Sein Einsatzgebiet findet der RTS08 in der Regel als Lichtschalter, zum EIN- und AUS-Schalten von ein oder zwei Lampen mit der 2-Tast-Bedienung.




RTS08E5002-01-02K


Technische Daten

Codierung	Werkscodierung mit Easywave-Telegramm
Frequenz	868,30 MHz
Kanäle	1, 2 oder 4
Reichweite	typisch 150 m bei guten Freifeldbedingungen
Spannungsversorgung	1x 3V-Batterie, CR2032
Bedienung	Sender sendet solange Taste gedrückt wird (max. 36 Sekunden)
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C
Abmessungen	80 x 80 x 10 mm
Gewicht	47 g (inklusive Batterie)
Farbe	weiß ähnlich RAL 9003


Ausführungen



RTS08E5001-01-02K
1x AUS



RTS08E5002-01-02K
1x EIN/AUS oder
2x IMPULS



RTS08E5004-01-02K
2x EIN/AUS oder
4x IMPULS

Lieferumfang

- Wandtaster inklusive Batterie
- Befestigungsset
- Bedienungsanleitung

Ausführungen

Produktnummern	Beschreibung	Funktion
RTS08E5001-01-02K	Wandtaster 1-Kanal, weiß	1x AUS
RTS08E5002-01-02K	Wandtaster 2-Kanal, weiß	1x EIN/AUS oder 2x IMPULS
RTS08E5004-01-02K	Wandtaster 4-Kanal, weiß	2x EIN/AUS oder 4x IMPULS