

RXP05 Steckdosen-Repeater kaskadierbar

Der kaskadierbare Steckdosen-Repeater RXP05 empfängt Easywave-Telegramme und sendet sie mit einer kurzen Verzögerung von ca. 0,3 Sekunden wieder aus.

In einem Funksystem können maximal drei Repeater gleichzeitig eingesetzt werden, um die Reichweite eines Easywave-Funksenders auf das nahezu Vierfache zu erhöhen.

Die Kaskadierfunktion des Repeaters verhindert dabei Störungen bzw. das Aufschaukeln des Systems.

Der Netzausgang wird nicht geschaltet und bleibt somit voll nutzbar.




RXP05E50A01-K

Technische Daten

Codierung	Easywave Bis zu 32 Sender können eingelernt werden.
Frequenz	868,30 MHz
Sendeverzögerung	270 ms
Reichweite	typisch 150 m bei guten Freifeldbedingungen
Spannungsversorgung	230 VAC, 50 Hz, Schutzkontakt-Stecker
Leistungsaufnahme	0,5W Stand by
Ausgänge	Schutzkontakt-Steckdose (D/A/NL/S/N)
Max. Kontaktbelastung	Netzausgang (nicht schaltbar): 16A / 230 VAC
Betriebstemperatur	-20 °C bis +35 °C
Abmessungen	71,4 x 71,4 x 75,5 mm
Farbe	weiß ähnlich RAL 9003

Steckersystem



Lieferumfang

- Steckdosen-Repeater kaskadierbar
- Bedienungsanleitung

Ausführungen

Produktnummern	Beschreibung	Steckersystem
RXP05E50A01-K	Steckdosen-Repeater kaskadierbar, weiß	D/A/NL/S/N